



CAR TRACKER TRACKER GPS DE VOITURE

THOMSON

GPS Car Tracker BB8299



Bigben Interactive FRANCE Rue de la voyette CRT2 - 59814 LESQUIN Cedex

THOMSON Car Tracker

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit THOMSON. En cas de défaillance, veuillez vous référer aux coordonnées de l'assistance technique à la fin de ce manuel. Tous les avis nous aidant à améliorer nos produits sont appréciés. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

GARANTIE

Ce produit portant la marque de commerce THOMSON est garanti par le fabricant pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat. Pendant cette période, il sera remplacé gratuitement par le même produit ou par un modèle similaire, à notre discrétion, en cas de défaillance liée à un défaut de matériel ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à des dégâts accidentels, à une mauvaise utilisation ou à l'usure normale, et elle est uniquement valable pour l'acheteur d'origine du produit. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tracker GPS OBDII
- Fonctionne avec GPS et GPRS
- Service de localisation iOS, Android et PC
- Dimensions du produit 78 x 42 x 25 mm
- Poids 58 g

CONTENU DE LA BOÎTE

- Tracker GPS
- Manuel d'instructions

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1.1 INSTALLATION

- 01. Assurez-vous de posséder une carte SIM (au format « Full size ») dotée d'une offre données et SMS. 20 Mo et 200 SMS par mois devraient suffire pour une utilisation normale. Vérifiez que la carte est déjà activée chez votre opérateur et notez bien le numéro de téléphone de la carte SIM.
- REMARQUE: Le produit est livré avec 2 ans de service de localisation.

02. Ouvrez le tracker en glissant le couvercle sur le dessous.



03. Glissez le clapet vers le bas et relevez-le pour insérer la carte SIM.



04. Insérez la carte SIM, repositionnez le clapet et verrouillez-le en place.



05. Branchez le tracker sur le connecteur OBDII de votre voiture. Il se trouve généralement sous votre tableau de bord ou derrière un panneau fermé. Veuillez consulter le manuel de votre voiture ou regarder en ligne pour la marque et le modèle du véhicule. Certains modèles nécessiteront peut-être d'acheter un câble d'extension OBDII, disponible chez votre revendeur d'accessoires automobiles ou sur Internet.



06. Pour vérifier que la carte SIM et le tracker sont installés correctement, appelez le numéro de téléphone de la carte SIM. Les LED du produit clignoteront pour confirmer son bon fonctionnement.

1.2 Configuration de l'application

Maintenant que le produit est installé sur votre voiture, vous devez configurer l'application sur votre smartphone Apple ou Android. Téléchargez l'application sur l'App Store d'Apple ou Google Play Store. Le nom de l'application est Car Tracker.



Après avoir installé l'application, vous pouvez commencer le processus de configuration.

01. Lancez l'application et sélectionnez l'option S'inscrire en bas à gauche de la page de connexion.



02. Renseignez toutes les informations requises. Puis, appuyez sur l'icône en forme de coche en haut à droite de la page. Pendant le processus, vous devrez scanner le code QR ou saisir manuellement le numéro IMEI.

ł	N i 🔀 i 🛱 📶 91	16:09
	Ajouter un véhicule	~
IME	El	
New		
INOI		
Nur	méro SIM	
Fus	eau horaire	
Long	don	
Nor	n du point d'accès	
Nor	m du point d'accès	
opt	ionnel	
opti	ionnel	
	Mary Mary	

NOTE: Les informations APN sont très importantes. Vous devrez les obtenir auprès de votre opérateur de carte SIM ou en ligne.

Vous pouvez également consulter le tableau à la fin du manuel d'instructions qui répertorie les paramètres APN standard des opérateurs principaux.

Après avoir renseigné les informations, vous recevrez un e-mail pour confirmer l'inscription. Cliquez sur le lien dans l'email pour terminer l'inscription. Vous recevrez un nouveau message pour vous connecter, mais vous n'aurez pas besoin de le faire à ce stade. Quittez l'e-mail et revenez à l'application pour vous connecter.

Vous enverrez et recevrez également un SMS du tracker pour confirmer que le numéro de carte SIM est correct. Le message affichera le numéro IMEI de votre tracker et les informations APN que vous avez saisis.

Si vous ne recevez pas d'e-mail ou de SMS, il est probable que vous ayez mal saisi votre adresse e-mail ou le numéro de la carte SIM. Veuillez les vérifier à nouveau, puis réessayer.

03. Après avoir terminé, connectez-vous en utilisant vos nom d'utilisateur et mot de passe sélectionnés, puis appuyez sur Se connecter pour accéder à la page d'accueil.



04. Sur la page d'accueil, vous pouvez sélectionner vos options et lancer la localisation de votre véhicule. Les options disponibles sont les suivantes :



05. Lors de la première utilisation, nous vous recommandons d'accéder à l'option Paramètres en bas à gauche de la page d'accueil pour saisir plus d'informations sur votre véhicule.

PAGE PARAMÈTRES

01. Appuyez sur le bouton Paramètres en bas à gauche de la page d'accueil pour accéder aux paramètres.

	N 1	92% 16:01
🙆 🧔 🖗 F	Paramètres	Ċ
A propos		
Aide		
Centre de notification		
Changez le mot de pass	se	
Recevez des alertes sur	vos téléphones	
Chargement carte en W Désactivez les données cel	iFi seulement Iulaires	
Réception des emails d asinzelle@bigben.fr	alerte	
Kilomètre		
Litre		
Heure standard		
QC+sample 35190506011	e++test 4548	0
тно	MSON	

- Ici, vous pouvez saisir diverses informations.
- "Centre de notifications" il indique toutes les notifications envoyées.
- "Modifier le mot de passe" cette option vous permet de modifier le mot de passe de l'application.
- "Réception de SMS d'alerte" cela vous permet de saisir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour recevoir des SMS d'alerte.
- "Chargement de carte avec Wi-Fi" activez cette option pour télécharger les données de carte lorsque vous êtes sur un réseau Wi-Fi, ce qui vous permet d'économiser sur l'utilisation de vos données mobiles.
- "Réception d'e-mail d'alerte" cela vous permet de saisir une adresse e-mail pour recevoir des alertes
- Mile/KM utilisez cette option pour définir votre unité de mesure, miles ou kilomètres
- Gallon/Litre sélectionnez cette option pour définir votre unité de mesure de carburant, gallons ou litres.
- "Heure d'été" utilisez cette option si vous utilisez des paramètres d'heure d'été dans votre fuseau horaire.
- La dernière option fournit une sous-page sur laquelle vous pouvez renseigner des informations concernant votre compte et votre véhicule. C'est l'écran Modifier le véhicule. Vous pouvez également ajouter une photo de votre véhicule en appuyant sur l'icône Appareil photo. Vous pouvez utiliser une photo existante ou en prendre une nouvelle avec votre appareil photo.



02. Pour accéder à la page Edit Vehicle, appuyez sur la zone où sont affichés votre nom d'utilisateur et votre numéro de série.



Sur la page Edit Vehicle, vous pouvez effectuer les actions suivantes:

- Changer le nom du compte utilisateur
- Changer le numéro SIM du tracker
- Changer le fuseau horaire
- Saisir une alerte de limitation de vitesse
- Saisir le prix du carburant au litre/gallon
- Saisir le nombre de kilomètres/miles parcourus
- Saisir le MPG/KPL de votre véhicule

REMARQUE: il est essentiel de saisir le MPG/KPL urbain et extra-urbain correct pour que l'application calcule votre consommation de carburant le plus précisément possible. Vous trouverez ces informations dans le manuel de votre véhicule ou en ligne. Ce calcul n'est qu'une estimation, car la consommation de carburant sera différente en fonction du style de conduite et de l'âge du véhicule.

Lorsque vous effectuez des modifications sur cette page, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "Valider".

03. Si, pour quelque raison que ce soit, vous changez l'opérateur de carte SIM pour votre tracker, vous devrez également modifier les informations APN. Pour cela, sélectionnez l'option "Paramètre APN" en haut à droite de la page Edit Vehicle et saisissez les nouveaux paramètres APN. Ensuite, sélectionnez "Modifier". Vos nouvelles informations APN seront alors définies.

Configu	uration que	Nom du poin d'accès	
Nom du point d'accès	Configuration basique Nom du point d'accès du point cces Nom du point d'accès om isateur optionnel e passe optionnel Modifier		
Nom d'utilisateur	optionne	1	
d'utilisateur optionnel Mot de passe optionnel			

1.3. UTILISATION DE L'APPLICATION

Mon véhicule.

01. Maintenant que votre tracker est installé et que l'application est entièrement configurée, vous pouvez commencer à l'utiliser. Appuyez sur l'icône de voiture en haut à gauche de la page d'accueil pour accéder à la page "Mon véhicule"



I	N 🕬 🛜 🔏 91% 🖬 16:07
匬	🗢 Mon véhicule 🛛 💍 🕂
Nom:	Bigben New Test
Statut:	<i>@</i> 30-12-2015 16:07:17
Signal	nt.
Alertes:	Non
Vitesse:	0.000 km/h
Distance:	2,503 km
Mise à jour:	21-12-2015 17:05:27
Adresse:	
Armez	Localisation Historique Effacer alertes
	THOMSON

- Indique le nom de votre appareil
- Indique le statut actuel de votre véhicule et la dernière heure de présence en ligne
- Affiche le statut du signal GPS. Vert = bon Gris = perdu
- Affiche les alertes actuelles
- Indique la vitesse actuelle de votre véhicule
- Indique la distance totale parcourue par votre véhicule
- 🛏 Affiche la dernière fois où le tracker a été mis à jour
- Affiche l'adresse actuelle de votre véhicule

02. Si vous souhaitez ajouter d'autres véhicules sur le même compte, appuyez sur le symbole + en haut à droite de la page My vehicle, puis saisissez les informations requises, comme lors de votre première inscription. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur l'icône en forme de coche en haut à droite.

I	N 12 1 1	91% 🔳 16:07				
<u>ش</u>	🗢 Mon véhicule	(+)				
Nom:	Bigben New Test					
Statut:	<i>@</i> 30-12-2015 16:07: ⁻	17				
Signal	nt.					
Alertes:	Non					
Vitesse:	0.000 km/h					
Distance:	2,503 km					
Mise à jour:	21-12-2015 17:05:27					
Adresse:						
Armez	Localisation Historique	Effacer alertes				
		nguneu=ng- aax ■ 16-00				
<u> </u>	Ajouter un venicule	~				
IMEI		EB				
Nom						
Numéro SI	M					
Fuseau ho	oraire					
GMT 0 London						
Nom du p	oint d'accès					
Nom du po	Nom du point d'accès					
optionnel		1				
optionnel						

- 03. Si vous ne souhaitez pas ajouter d'autres véhicules, vous pouvez ignorer l'étape 2 et lire simplement les données de votre tracker sur la page My vehicle.
- 04. En bas de la page My vehicle, vous verrez 4 options.

"Enclencher" – cela vous permet d'enclencher l'alarme antivol. Si votre voiture est déplacée sans autorisation, vous recevrez un message sur votre téléphone ou par e-mail.

"Localisation" – cela vous permet de voir votre voiture en temps réel sur Google Maps et de suivre son itinéraire. "Visualisation" – cela vous permet de consulter vos anciens trajets enregistrés à partir de n'importe quelle date, complètement animés sur une carte. "Effacer les alertes" – cela vous permet d'effacer tout statut d'alerte existant. Appuyez sur le symbole de maison en haut à gauche de la page pour revenir à la page d'accueil.



Vue Carte

- 01. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône Carte en haut à droite.
- 02. Sur cette page, vous pouvez voir la position de votre véhicule. Cela affiche également d'autres informations comme le statut des alertes, la vitesse actuelle (si le véhicule se déplace) et l'adresse complète.
- 03. En bas de cette page, vous pouvez aussi activer ou désactiver le tracker (Arm), activer ou désactiver la localisation pour afficher le parcours du trajet (Tracking) ou accéder à la page Visualisation (Review). Appuyez sur le symbole de maison en haut à gauche de la page pour revenir à la page d'accueil.



04. Cette page vous permet également d'afficher la proximité de votre véhicule. Appuyez sur l'icône de proximité en bas à droite de l'écran Carte.



05. La vue Proximité vous permet de consulter votre position actuelle sur la carte et la position de votre véhicule. Si vous avez plusieurs véhicules sur votre compte, vous pouvez limiter la portée de ce mode en utilisant le curseur sur la gauche de la carte. Glissez-le vers le haut pour augmenter la distance et glissez-le vers le bas pour diminuer la distance.



Écartez ou rapprochez 2 doigts sur l'écran pour zoomer ou dézoomer sur la carte.

06. Vous pouvez aussi utiliser votre appareil photo pour retrouver votre véhicule si vous avez du mal à retrouver l'endroit où vous l'avez garé. Pour cela, appuyez sur l'icône de chevron bas en haut à droite de la vue Carte. C'est le mode Réalité augmentée.



Vous pouvez maintenant tenir votre téléphone afin que l'appareil photo puisse voir votre emplacement. En pivotant à partir de ce point, un pointeur devrait apparaître sur votre écran. Cela vous donnera la direction et la distance approximatives jusqu'à votre véhicule. Continuez de marcher dans cette direction pour rejoindre la position de votre véhicule en stationnement.

Note: Cela fonctionnera seulement dans un environnement extérieur, et pas dans un parking couvert à plusieurs étages ou souterrain. Le tracker connaîtra uniquement la dernière position connue, au moment d'entrer dans le parking.



Appuyez sur le bouton Retour en haut à gauche pour revenir à la Vue Carte, puis sur le symbole de maison pour retourner à l'écran d'accueil.

Visualisation

01. Touch the middle left button on the home page to enter the review options.

Sur cette page, vous pouvez saisir une date de début et une date de fin pour visualiser un trajet complètement animé parcouru par votre véhicule.



02. Appuyez simplement sur la date de début ou la date de fin, accédez à vos dates et heures de préférence, puis appuyez sur OK. Ensuite, appuyez sur l'icône de coche.



03. You can now view the journey taken on your chosen dates. Press the play button at the top of the review page to start the animation and press the stop button to stop it.



Vous pouvez modifier la vitesse de la lecture en appuyant sur l'icône de compteur de vitesse en bas à droite de la page. Vous pouvez sélectionner les vitesses de 1X à 4X.

Appuyez sur le bouton Retour en haut à gauche, puis sur l'icône de maison pour revenir à la page d'accueil.

Rapports des trajets

01. Appuyez sur le bouton droit au milieu de la page d'accueil pour accéder aux Rapports des trajets.

Sur cette page, vous pouvez saisir une date de début et une date de fin pour obtenir les rapports complets de vos trajets et de vos alertes.



02. Appuyez simplement sur les sections Date de début et Date de fin, puis sélectionnez les dates que vous souhaitez visualiser grâce à la vue Calendrier.



03. Ensuite, sélectionnez le bouton Rapport de trajets ou Rapport d'alertes pour voir les données du rapport. Notez que vous ne pouvez voir qu'une période de 30 jours maximum.

Si vous sélectionnez Rapport de trajets, vous pouvez voir les informations du rapport, y compris l'adresse de début et l'adresse de fin de chaque trajet, la durée, la distance, la vitesse moyenne et la consommation de carburant.

Si vous sélectionnez Rapport d'alertes, cela vous indique tous les types d'alertes reçus, dont les alertes antivol, perte de puissance, barrière géographique et moteur. Elles vous auront toutes été envoyées via notification, SMS ou e-mail.

	N 3 🗱 🕅 🖌	89% 🗖 16:15		
19	19/12/2015			
50.726409912	21094,3.1289	5107269287		
50.726158142	50.7261581420898,3.13255763053894			
00:07:02	Au repos:	00:02:08		
12,111km/h	Distance:	1,511km		
0,000 L	Coût du voyage:	0,000		
	19 50.726409911 50.726158142 00:07:02 12,111km/h 0,000 L	N № N 19/12/2015 50.7264099121094,3.12895 50.7261581420898,3.13255 00:07:02 Au repos: 12,111km/h Distance: 0,000 L Coût du voyage:		

13:05:12	50.7258567810059,3.13262438774109					
13:12:04	50.7267837524414,3.12964248657227					
Durée:	00:06:52	Au repos:	00:00:00			
Vitesse moyenne:	14,882km/h	Distance:	1,855km			
Carburant utilisé:	0,000 L	Coût du voyage:	0,000			

13:15:41	50.7264099121094,3.12903714179993				
14:20:00	50.9923896789551,2.13891100883484				
Durée:	01:04:19	Au repos:	00:01:18		
Vitesse moyenne:	88,883km/h	Distance:	99,405km		
Carburant utilisé:	0,000 L	Coût du voyage:	0,000		

15:45:53	50.99183654	50.9918365478516,2.13799333572388				
16:08:26	50.98679351	50.9867935180664,2.12204480171204				
Durée:	00:22:33	Au repos:	00:01:22			
Vitesse moyenne:	17,107km/h	Distance:	5,799km			
Carburant utilisé:	0,000 L	Coût du voyage:	0,000			

Appuyez sur le bouton Retour en haut à gauche, puis sur l'icône de maison pour revenir à la page d'accueil.

Se déconnecter

L'application restera connectée et fonctionnera en tâche de fond sauf si vous la fermez ou si vous vous déconnectez. Pour vous déconnecter, sélectionnez l'option "Se déconnecter" en bas à droite de la page d'accueil.

Informations APN standard

Si vous utilisez un des opérateurs suivants, vous pouvez sélectionner ces informations APN pendant l'installation.

OPERATEUR	APN	NOM D'UTILISATEUR	MOT DE PASSE
SFR	websfr	aucun	aucun
Orange	Orange.fr	orange	orange
Bouygues Telecom	mmsbouygtel.com	aucun	aucun
Free	Free	aucun	aucun

Assurez-vous de saisir correctement les informations. Le produit ne fonctionnera peut-être pas si vous avez commis des erreurs.

Comme l'application, vous pouvez également suivre votre véhicule en ligne grâce à notre plateforme web.

Rendez-vous sur www.thomson-cartracker.eu et connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Notez que toute modification effectuée ici affectera également les paramètres de votre application, car les informations sont stockées sur le même serveur.

DÉPANNAGE

Le produit ne semble pas fonctionner ou répondre quand je m'inscris

- 01. Vérifiez qu'il est bien connecté dans votre port ODBII. Assurez-vous que les LED s'allument quand vous appelez le numéro de la carte SIM.
- 02. Vérifiez que la carte SIM est bien insérée.
- 03. Vérifiez que vous avez utilisé le numéro de carte SIM, le numéro IMEI, les informations APN, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone mobile corrects.

- 04. Assurez-vous que votre carte SIM est bien activée chez votre opérateur. Si vous ne le savez pas, vérifiez-le auprès de votre opérateur.
- 05. Vérifiez qu'il reste du crédit sur votre carte.
- 06. Vérifiez que vous disposez de la bonne offre. Vous devez avoir à la fois des données et des SMS dans votre offre.

Le tracker ne se connecte pas toujours bien.

- 01. Le tracker dépend de 2 facteurs. Il doit être dans un espace ouvert pour que le GPS fonctionne. Il lui faut également un bon signal de téléphonie mobile. Si vous vous trouvez dans une zone où ces signaux sont bloqués ou faibles, cela peut provoquer des problèmes.
- 02. Vérifiez qu'il reste du crédit sur votre carte.

Je ne reçois pas les alertes SMS ou e-mail.

- 01. Vérifiez que vous avez activé le tracker après avoir stationné votre véhicule.
- 02. Assurez-vous d'avoir saisi le bon numéro de téléphone mobile ou la bonne adresse e-mail.
- 03. Vérifiez que vous avez activé les alertes SMS et e-mail dans les paramètres.

Les calculs de carburant sont faux.

- 01. Assurez-vous d'avoir saisi le prix du carburant au litre correct.
- 02. Vérifiez que vous avez saisi les bonnes valeurs pour MPG ou KPL.
- 03. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon système de mesure, impérial ou métrique.

La distance affichée pour mon véhicule est fausse.

01. Cela ne peut pas être précis à 100 %, et le compteur kilométrique de votre voiture vous donnera un résultat plus fiable. L'application réalise ses calculs en fonction des informations GPS, et vous devrez donc parfois les régler manuellement. La distance est donnée pour référence uniquement.

La réalité augmentée ne fonctionne pas toujours.

01. Votre téléphone et votre tracker doivent tous les deux se trouver dans un espace ouvert pour que cela fonctionne correctement. Il faut également que le tracker et l'application localisent tout d'abord les satellites GPS ; patientez quelques instants pendant la localisation dans ce mode.

RECYCLAGE



Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- 01. Ce produit est destiné uniquement à un usage dans la voiture. Ne jamais exposer aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions.
- 02. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l'immergez pas dans un liquide.
- 03. Ne l'exposez pas à la poussière, à de hautes conditions de chaleur ou à tout choc mécanique.
- 04. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- 05. Ne démontez pas ce produit.
- 06. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide. L'utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible et couler à l'intérieur.

HOTLINE

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Tél. : 0 892 689 543 (0,34 TTC / mn) Email : support@bigben.fr Site Internet : www.bigben.fr Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : - De 9h à 12h30 - De 14h à 18h

Adresse:

Bigben Interactive Rue de la Voyette CRT2 59818 LESQUIN Cedex En Belgique

Email : customerservice@bigben-interactive.be Adresse : Bigben Int.Belgium Avenue Ernest Solvay 1480 Tubize, Belgium www.bigben.eu



APPEL NON SURTAXE

MENTIONS LEGALES

iOS® and iPhone® sont des marques d'Apple Inc., déposées in the U.S. et autres pays. Android™ and Google Play™ sont des marques de Google Inc. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaire respectif.

Country	MCC MNC	Network	APN	User Name	Password	bands
Albania	276 02	Vodafone	Twa	NULL	NULL	900/1800
Argentina		CTI	internet.ctimovil. com.ar	guest	guest	
Argentina	722 10	Movistar	internet.gprs.unifon. com.ar			
internet.unifon	wap	wap	850/1900			
Argentina	722 34	Personal	gprs.personal.com	[mobile number]	adgj	850/1900
Australia	505 02	Optus	internet	NULL	NULL	900/1800
Australia	505 01	Telstra	telstra.internet	NULL	NULL	900/1800
Australia		Telstra				
(data bundles)	telstra.datapack	[blank]	Telstra	Telstra		ĺ
Australia		Telstra				
(pay by time)	telstra.pcpack	[blank]	Telstra	Telstra		ĺ
Australia		Three	3netaccess	а	а	а
Australia	505 03	Vodafone	vfinternet.au	NULL	NULL	900/1800
Austria		Drei	drei.at	guest	guest	guest
Austria		Max Online	gprsinternet	GPRS	[blank]	[blank]
Austria		Max Online				İ
(Business)	business.gprsinternet	GPRS	[blank]	[blank]		
Austria		Max Online				
(Metro)	gprsmetro	GPRS	[blank]	[blank]		
Austria	232 01	Mobilkom A1	a1.net	ppp@a1plus.at	ppp	900/1800
Austria		OneNet	web.one.at	web	web	web
Austria	232 07	tele.ring 07	web	web@telering.at	web	1800
Azerbaijan	400 01	Azercell 01	internet	NULL	NULL	900/1800
Bangladesh	470 01	Grameen Phone	gpinternet	NULL	NULL	900
Belarus	257 01	VELCOM 01	web.velcom.by			
unlim.velcom.by	web					
unlim	web					
unlim	web					
unlim						
Belgium	206 10	Mobistar				
(personal)	internet.be	mobistar	mobistar	900/1800		
Belgium		Mobistar				
(business)	web.pro.be	mobistar	mobistar	mobistar		
Belgium		Orange	orangeinternet	guest	guest	guest
Belgium	206 01	Proximus				
(Internet)	internet.proximus.be	NULL	NULL	900/1800		
Belgium		Proximus				
(intranet)	intraprox.be	guest	guest	guest		
Botswana	652 01	Mascom Wireless	internet.mascom	NULL	NULL	900
Brazil	724 05	Claro	claro.com.br	claro	claro	claro
Brazil	724 16/24	Oi	gprs.oi.com.br	NULL	NULL	900/1800
Brazil		Oi (WAP)	wapgprs.oi.com.br	oiwap	oioioi	oioioi
Brazil	724 02/03/04	TIM	tim.br	tim	tim	900/1800
Brazil	ļ	Velox	wap.telcel.com	iesgprs	iesgprs2002	iesgprs2002
Bulgaria	284 05	GloBul	internet.globul.bg	globul	NULL	900/1800
Bulgaria	284 01	M-Tel	mms-gprs.mtel.bg	mtel	mtel	900/1800
Cameroon	624 01	MTN Cameroon	INTERNET	NULL	NULL	900
Canada	302	KORE Wireless	apn. zerogravitywireless .com	NULL	NULL	[blank]
Canada	302 370	Microcell				
(Fido)	internet.fido.ca	fido	fido	850/1800		1
Canada	302 720	Rogers AT&T	internet.com	wapuser1	wap	850/1800
Chile	730 01	Entel PCS	imovil.entelpcs.cl	entelpcs	entelpcs	1900
Chile	730 02	Telefonica				İ
Movil	web.tmovil.cl	web	web	850/1800		

China	460 00/02/07	China Mobile	cmpet	NEILI	NULL	900/1800
	100 00/02/07	00/02/07	crimer	HOLL	I TOLL	200/1000
China	460 01/06	China Unicom	[none]	NULL	NULL	900/1800
Croatia	219 01	T-Mobile	web.htgpr	38591	38591	900/1800
Croatia	219 10	VIPNET START	gprs0.vipnet.hr	38591	38591	900/1800
Croatia		VIPNET PRO	gprs5.vipnet.hr	38591	38591	38591
Croatia		VIPNET 3G	3gvin hr	38591	38591	38591
Colombia	732 102/123	Movistar	internet movistar	movistar	movistar	850/1800
Colombia	732 102/123	IVIOVIStal	com.co	THOVISCO	THOVISLAI	830/1800
Congo	1	Vodacom	vodanet	vodalive	[blank]	1800
Costa Rica	712 01	IceCelular	icecelular	NULL	NULL	1800
Czech						
Republic	230					
	Cesky Mobil					
(contract)	internet	NULL	NUU	quest		
Czech	Internet	NOLL	HOLL	84631		
Bopublic						
керибііс	Cashy Mahil					
(CM Dronow)	Cesky WODI	au va at	au cast	a		
	Cinternet	guesi	guesi	guesi		
Czech	000.00					
Republic	230 02	Telefonica				
(contract)	internet	NULL	NULL	900/1800		
Czech						
Republic						
	Telefonica					
(Go)	gointernet	guest	guest	guest		
Czech						
Republic	230 03	Vodafone				
(contract)	internet	NULL	NULL	900/1800		
Czech						
Republic						
	Vodafone					
(pre-pay)	ointernet	guest	guest	guest		
Czech						
Republic	230 01	T-Mobile	internet.t-mobile.cz	NULL	NULL	1800/1900
Denmark		3	[none]	guest	guest	guest
Denmark	İ	Orange	web.orange.dk	guest	guest	guest
Denmark		Sonofon	[none]	guest	guest	guest
Denmark	238 01	TDC	internet	NULL	NULL	900/1800
Dominican						
Republic						
	Orange	orangenet.com.do	guest	guest	guest	
Egypt	602 02	Click Vodafone	internet vodafone net	internet	internet	900/1800
Egypt	602 01	MobiNil	mobinilweb	NUU	NUU	900/1800
Estopia	248 01	FMT	internet emt ee	NULL	NULL	900/1800
Estonia	210 01	DIF	internet	quest	quest	quest
Estonia	244_02	Dee	internet	guesi	guesi	1000
Finland	244 03	Flice	li ilei ilei	NOLL	INULL	1800
	244 03	Elisd	internet.	000/1000		
	Internet	nnet Couradatet	internet	700/ 1800	er sent	
	044 04	Saunaiahti	internet.saunalahti	guest	guest	000/4000
	244 91		internet	NULL	NULL .	900/1800
Finland		Song	internet.song.fi	song(qinternet	songnet	
France 208	208 20/21		ebouygtel.com	NULL	NULL	900/1800
France		Bouygues	ļ			
(B2Bouygtel)	b2bouygtel.com	guest	guest	guest		1
France	208 00/01/02	Orange	ļ			ļ
(contract)	orange.fr	orange	orange	900/1800		
France		Orange MIB	orange-mib	mportail	mib	mib
France		Orange				

Mobicarte	orange-acte	orange	orange	orange		
France	France	SFR 10	websfr	NULL	NULL	900/1800
Germany	262 02	D2 Vodafone	web.vodafone.de	NULL	NULL	900/1800
Germany	262 03	F-Plus	internet enlus de	enlus	gnrs	900/1800
Germany	202 00	02 (3G)	surfo2	guest	guest	guest
Germany	262_07/08/11	02 (GPRS)	internet	NULL	NULL	900/1800
Germany	202 07700/11	02 (di 1(3)	auam do	QUAR	quam	0007 1000
Germany	262 01/06	T Mobilo D1	internett mobile	iptorpatt d1 da	t mobilo	000/1900
Germany	202 01700		internet.t-mobile	II ILEI HELL-U I.UE	t-mobile	900/1800
Gnana		Aleeba				
Spacefon)	internet.spaceron.com	guest	guest	guest		
Greece	202 01	Cosmote	internet	NULL	NULL	900/1800
Greece	İ	Telestet	gnet.b-online.gr	MSISDN, e.g.		
3093XXXXXXX	24680	24680				
Greece		TIM	gint.b-online.gr	web	web	web
Greece	202 05	Vodafone	internet vodafone gr	NULL	NULL	900/1800
Guatemala	704 02	Comcel 02	Wan tigo gt	Wan	Wan	850/1800
Guatemala		PCS Digital	ideasalo	auest	quest	anest
Guvana	738 02	GT&T Cellink Plus	wan cellinkay.com	tost	tact	900
Hong Kong	154 10	NowWorld	internet	NUU	NUU	1900
Hong Kong	454 10			NULL	NULL	1800
Hong Kong	434 13	Orange	web.oraligenk.com	NULL	NULL	050/1000
Hong Kong	454 12	People	Internet / peoples.net	NULL	NULL	850/1800
Hong Kong	454 06/17	Smarlone	Internet/smartone	NULL	NULL	850/1800
Hong Kong	454 19	Sunday	internet	NULL	NULL	900/1800
Hong Kong	454 03/04	Three	web-g.three.com.hk	NULL	NULL	900/1800
Hungary	216 01	Pannon				
(normal)	net	NULL	NULL	900/1800		
Hungary		Pannon				
(flat rate)	netx	guest	guest	guest		
Hungary		Pannon				
(compressed)	snet	guest	guest	guest		
Hungary	216 30	T-Mobile				
(subscription)	internet	NULL	NULL	900/1800		
Hungary		T-Mobile				
(non-sub.)	internet	wap	Wap	Wap		
Hungary		T-Mobile				
(MMS)	mms-westel	mms	[supplied]	[supplied]		
Hungary						
	216 70	Vodafone				
(contract)						
(compr.)	internet.vodafone.net	NULL	NULL	900/1800		
Hungary		Vodafone				
(contract)						
(un-comp.)	standardnet.vodafone.	guest	guest	guest		
Hungary	Het	Vodafone				
(pre-pay)						
(comp.)	vitamaxinternet	quest	guest	guest		
	vodafone.net	8	0			
Hungary		Vodafone	ļ			
(pre-pay)						
(un-comp.)	vitamax.snet.vodafone. net	guest	guest	guest		
India	404 02/03/31/49	AirTel	airtelgprs.com	NULL	NULL	900
India	404 21/27/43/44	BPL	bplgprs.com	bplmobile	NULL	900/1800
India	404 51-66	BSNL	celloneportal	NULL	NULL	900/1800
India	404 13	Hutch				
(normal)	www	NULL	NULL	900		
India		Hutch			<u> </u>	
(Gujarat)	web	guest	guest	guest		

India	404 04	Idea Cellular	internet	NULL	NULL	850/1800
India		MTNL Mumbai	mmsmtnlmum	mtnl	mtnl123	mtnl123
India	404 68/69	MTNL Mumbai				
(Plan 2)	gprsmtnlmum	mtnl	mtnl123	900/1900		
Indonesia	510 11	Excelcomindo	www.xlgprs.net	xlgprs	proxl	900
Indonesia	510 21	IM3	www.indosat-m3.net			
wap.indosat-m3. net	gprs	im3	900/1800			
Indonesia	510 01	Indosat 01				
(Matrix)	satelindogprs.com					
indosatgprs	NULL	NULL	900/1800			
Indonesia	510 10	Telkomsel 10	internet			
telkomsel	wap	wap123	900/1800			
Ireland	272 03	Meteor 03	isp.mymeteor.ie	my	meteor	900/1800
Ireland	272 02	Digifone O2				
(contract)	open.internet	gdrs	gdrs	900/1800		
Ireland		02	Ur -			
(pre-pav)	pp.internet	gDrs	gdrs	gdrs		
Ireland	272 01	Vodafone	Ur -	UI -		
(contract)	isp.vodafone.ie	vodafone	vodafone	900/1800		
Ireland		Vodafone				
(pre-pav)	live.vodafone.com	vodafone	vodafone	vodafone		
Israel	425 02	Cellcom	internetg	NULL	NULL	850/1800
Israel		MTC-Vodafone	apn01	guest	guest	guest
Israel	425 01	Orange	orangeinternet	NULL	NULL	900/1800
Italy	222.98	Blu	INTERNET	NULL	NULL	1800
ltalv		H3G	tre.it	guest	guest	guest
Italy	222 01	TIM	ibox.tim.it	NULL	NULL	900/1800
Italy	222 10	Vodafone				
(Omnitel)	web.omniteLit	NULL	NULL	900/1800		
Italy	222 88	Wind	internet.wind	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
internet.wind.biz	Wind	Wind	1800			
lamaica	338 180	Cable & Wireless	wap	NULL	NULL	850/1900
lamaica	338.50	Digicel	web.digiceliamaica.	wapuser	wap03iam	900/1800
,		0	com			
Japan	440	Vodafone				
(J-Phone)	vodafone	aiQvodafone	vodafone	900/1800		
Jersey		(See UK)				
Kazakhstan	401 01	Beeline	internet.beeline.kz	internet.beeline	NULL	900/1800
Kenya	639 02	Safaricom	web.safaricom.com	web	web	900/1800
Laos	457 02	ETL	etlnet	NULL	NULL	900/1800
Latvia	247 01	LMT	internet.lmt.lv	NULL	NULL	900/1800
Latvia	247 02	Tele2	internet.tele2.lv	gprs	internet	900/1800
Lebannon	415 32/33/34/35	Cellis FTML	internet.ftml.com.lb	plugged	plugged	900
Lebannon	415 03	MTC Touch	gprs.mtctouch.com.lb	NULL	NULL	900
Lithuania	246 02	Bite GSM	banga	NULL	NULL	900/1800
Lithuania	246 01	Omnitel				
(contract)	gprs.omnitel.net	NULL	NULL	900/1800		
Lithuania		Omnitel				
(no contract)	gprs.startas.lt	omni	omni	omni		ļ
Luxembourg			ļ			
	270 01	LUXGSM	web.pt.lu	NULL	NULL	900/1800
Luxembourg	270 77	Tango	internet	tango	tango	900/1800
Luxembourg		VOXmobile	vox.lu	guest	guest	guest
Macau	455 01	CTM	ctm-mobile	NULL	NULL	900/1800
Macau		Macau Hutchison				ļ
Telecom (Internet)	web.hutchisonmacau. com	hutchison	1234	1234		
Macau		Macau Hutchison				

Telecom (MMS)	mms.hutchisonmacau. com	hutchison	1234	1234		
Malaysia	502 10	DIGI	diginet	NULL	NULL	
Malaysia	502 13	Celcom	celcom.net.my	NULL	NULL	900/1800
Malaysia	502 12	Maxis 2G				
(contract)	internet.gprs.maxis	NULL	NULL	900/1800		
Malaysia		Maxis 3G	i i			
(contract)	unet	maxis	wap	wap		1
Malaysia		Maxis	i i			
(pre-pay)	net	maxis	net	net		
Malaysia	502 17	Timecel	timenett.com.my			
(timenet.com.my?)	NULL	NULL	900/1800			
Malaysia	502 13	TM Touch	internet	NULL	NULL	
Malta 278	278 21	Go Mobile				
(contract)	gosurfing	NULL	NULL			
Malta		Go Mobile				
(pre-pay)	rtgsurfing	guest	guest	guest		
Mexico	334 20	Telcel	internet.itelcel.com	webgprs	webgprs2002	900/1800
Moldavia	259 02	Moldcell	internet	gprs	gprs	900
Morocco 604	604 01	Maroc Telecom	iam	wac	1987	900
Morocco	604 00	Medi Telecom	wap.meditel.ma	MEDIWAP	MEDIWAP	900/1800
Netherlands	204 08/10	KPN Mobile	internet	KPN	gprs	900/1800
Netherlands		02	internet	guest	guest	guest
Netherlands	204 16/20	T-Mobile (Ben)			0	
active	internet	NULL	NULL		1	
Netherlands	204 12	Telfort	internet	telfortnl	password	900/1800
Netherlands	204 04	Vodafone				
(normal)	web.vodafone.nl	vodafone	vodafone	900/1800		
Netherlands		Vodafone				<u> </u>
(business)	office.vodafone.nl	vodafone	vodafone	vodafone	1	
New Zealand	530 01	Vodafone				
(unrestricted)	internet	NULL	NULL		-	
New Zealand		Vodafone				
(restricted)	www.vodafone.net.nz	guest	guest	guest		
Nicaragua	710	Alo Pcs	internet.ideasalo.ni	internet	internet	
Nigeria	621 50	Globacom	glosecure	wap	wap	900/1800
Nigeria	621 30	MTN Nigeria	web.gprs.mtnnigeria.	web	web	900/1800
		0	net			
Nigeria	621 60	ETISALAT	etisalat	NULL	NULL	900/1800
Nigeria		Vmobile	wap.vmobile	wap	wap	wap
Nigeria		Zain	internet.ng.zain.com	internet	internet	internet
Nigeria	621 20	Airtel	internet.ng.airtel.com			
wap	wap					
Norway	621 02	Netcom	internet.netcom.no	netcom	netcom	900/1800
Norway		TalkMore	(same as Netcom)			
Norway	621 01	Telenor Mobil				
(Vodafone)	Internet					
internet.vodafone. net	NULL	NULL				
Pakistan	410 03	UFone	ufone.internet	ufone	ufone	900/1800
Panama	714 01	Cable & Wireless	apn01.cwpanama.	XXX	XXX	850
			com.pa			
Paraguy	744	CTI	internet.ctimovil. com.py	ctigprs	ctigprs999	
Peru	716 10	Claro (TIM)	tim.pe	tim	tulibertad	1
Philippines	515 02	Globe Telecoms			1	
(Web)	internet.globe.com.ph	globe	globe		1	
Philippines		Globe Telecoms			1	
(WAP)	www.globe.com.ph	globe	globe	globe		
Philippines	515 03	Smart	internet	witsductoor	banonoy	

Philippines	515 05	Sun Cellular	minternet	NULL	NULL	
Poland	260 02	ERA	erainternet	erainternet	erainternet	
Poland	ĺ	Heyah	heyah.pl	heyah	heyah	
Poland	260 03	Orange	internet	internet	internet	
Poland	260 01	Polkomtel	www.plusgsm.pl	NULL	NULL	
Portugal	268 03	Optimus	internet	NULL	NULL	900
Portugal	268 06	TMN	internet	NULL	NULL	900/1800
Portugal	268 01	Vodafone				
(Telecel)	internet.vodafone.pt	NULL	NULL	850		
Russia	250 28	BeeLine	internet.beeline.ru	beeline	beeline	
Romania	226 01	Connex				
(Vodafone)	internet.connex.ro	internet.connex.ro	connex			
Romania	226 10	Orange	internet	NULL	NULL	
Russia	250 02	Megafon				
	internet	NULL	NULL			
Russia		Megafon				
(kvk)	internet.kvk	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(ltmsk)	internet.ltmsk	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(Moscow)	internet.msk	gdata	gdata	gdata		
Russia		Megafon				
(mc)	internet.mc	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(NWGSM)	internet.nw	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(Siberia)	internet.sib	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(UGSM)	internet.ugsm	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(usi)	internet.usi.ru	guest	guest	guest		
Russia		Megafon				
(Volga)	internet.volga	guest	guest	guest		
Russia	250 35	Motiv				
(uses BeeLine)	internet.beeline.ru	beeline	beeline	900		
Russia	250 01	MTS	internet.mts.ru			
internet.kuban	mts	mts	900/1800			
Russia	250 03	NCC	internet	ncc	NULL	900
Russia	250 16	NTC	internet.ntc	NULL	NULL	900/1800
Russia	250 92	PrimTel	internet.primtel.ru	NULL	NULL	900
Saint Lucia	358 110	Cable & Wireless	internet	NULL	NULL	
Saint Vincent &	İ					
the Grenadines	360 070					
	Digicel	wap.digiceloecs.com	wapoecs	wap03oecs		
Saudi Arabia	420 01	STC	jawalnet.com.sa	NULL	NULL	
Senegal	İ					
608 02	Tigo	wap.sentelgsm.com	NULL	NULL	900/1800	
Serbia-	ĺ					
Montenegro	220 01	Mobtel Srbija	internet	mobtel	gprs	850
Serbia-						
Montenegro	220 03					
	Telekom Srbija	gprsinternet	mts	064		
Serbia-	ĺ					
Montenegro		Telekom Srbija				
(WAP service)	gprswap	mts	064	064		
Singapore	525 03	M1	mobilenet	NULL	NULL	
Singapore	525 02	SingTel	internet	NULL	NULL	
Singapore	525 05	Starhub	shwapint	NULL	NULL	900/1800

Slovakia	231 02	Eurotel	internet	NULL	NULL	900
Slovakia		Globtel	internet	guest	guest	guest
Slovakia	231 01	Orange	internet	jusernejm	pasvord	900/1800
Slovenia	293 41	Mobitel				
(Internet)	internet	mobitel	internet	900/1800		
Slovenia		Mobitel				
(Internet Pro)	internetpro	mobitel	internet	internet		
Slovenia	293 40	Simobil	[none]	NULL	NULL	900
South Africa	655 07	Cell-C	internet	NULL	NULL	850
South Africa	655 10	MTN	internet	NULL	NULL	900/1800
South Africa	655 01	Vodacom	internet	NULL	NULL	850
South Africa		Virgin Mobile	vdata	guest	guest	guest
Spain	214 03	Amena	internet	CLIENTE	AMENA	900/1800
Spain	214 07	Telefonica				
(Movistar)	movistar.es	movistar	movistar	900		
Sri Lanka	413 02	Dialog GSM				
(contract)	www.dialogsl.com	NULL	NULL	900/1800		
Sri Lanka		Dialog GSM				
(pre-pay)	ppwap	guest	guest	guest		
Sri Lanka	634 01	Mobitel	isp	NULL	NULL	
Spain	214 01	Vodafone				
(Airtel)	airtelnet.es	vodafone	vodafone	900/1800		
Sweden	240 07	Tele2, Comviq	isplnk1.swip.net	gprs	internet	900
Sweden		Tele2 (3G)	internet.tele2.se	wap	wap	wap
Sweden	240 08	Telenor				
(GPRS)	internet.vodafone.net	NULL	NULL	900/1800		
Sweden		Telenor				
(3G)	services.vodafone.net	guest	guest	guest		
Sweden	240 01	Telia	online.telia.se	NULL	NULL	850
		T (0.0)				
Sweden		Tre (3G)	data.tre.se	void	void	void
Sweden Switzerland	228 03	Ire (3G) Orange	data.tre.se internet	void NULL	void NULL	void
Sweden Switzerland Switzerland	228 03 228 02	Ire (3G) Orange Sunrise	data.tre.se internet internet	void NULL internet	void NULL internet	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland	228 03 228 02 228 01	Tre (3G) Orange Sunrise Swisscom	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch	void NULL internet NULL	void NULL internet NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan	228 03 228 02 228 01 466 11	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch	void NULL internet NULL	void NULL internet NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch	void NULL internet NULL	void NULL internet NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL	Tre (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800	void NULL internet NULL	void NULL internet NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01	void NULL internet NULL NULL	void NULL internet NULL NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet	void NULL NULL NULL NULL NULL	void NULL internet NULL NULL NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet	void NULL NULL NULL NULL guest	void NULL internet NULL NULL NULL guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Turkey	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Turkey Turkey	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL Lelsim	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL Lelsim	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Turkey Turkey	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL Lelsim gprs	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 234 50	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 284 50 pepper	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK Telecom UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk abc	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey UAE UK UK UK UK Telecom UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk abc password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK UK Contract) UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk abc password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 900/1800	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey UAE UK UK UK UK Telecom UK (contract) UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk abc password	void NULL internet NULL NULL Quest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 900/1800	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800 900/1800 guest 900/1800 9
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey UAE UK UK UK Telecom UK (contract) -faster-	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web O2 Veb O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk abc password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 900/1800	void NULL internet NULL NULL Quest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800 guest 900/1800 guest guest
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey UAE UK UK UK (contract) -faster- UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 Web O2 Veb O2 Satar faster O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk abc password password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 900/1800	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800 900/180
Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK UK UK Contract) UK (contract) -faster- UK (pre-pay)	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk UK	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web O2 Web O2 Veb O2	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet three.co.uk abc abc password password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 900/1800 900/1800	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL telsim gprs mnet guest	void 900/1800 900/1800 guest 900/1800 9
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Taiawan Thailand Thailand Turkey Turkey UAE UK UK UK Contract) UK (contract) -faster- UK (pre-pay) UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk UK	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Babc O2 web O2 payandgo Orange (Pay Monthly)	data.tre.se internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk abc password password password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest guest 900/1800 900/1800	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest Compared Compa	void 900/1800 guest 900/1800 guest 900/1800
Sweden Switzerland Switzerland Switzerland Taiwan Telecom internet Taiwan Taiwan Taiwan Thailand Thailand Thailand Turkey UAE UK UK UK (contract) UK (contract) -faster- UK (pre-pay) UK	228 03 228 02 228 01 466 11 emome or NULL 466 01 466 88 520 01 520 18 286 04 286 02 286 01 424 02 286 01 424 02 286 01 424 02 234 50 pepper 234 50 pepper 234 50 pepper 234 02 mobile.o2.co.uk UK	Ire (3G) Orange Sunrise Swisscom Chunghwa Image NULL Far EasTone KG Telecom Taiwan Cellular AIS DTAC Aycell Telsim Türkcell Etisalat 3 Jersey abc O2 web O2 faster O2 payandgo Orange (Pay Monthly) Orange T	data.tre.se internet internet gprs.swisscom.ch 900/1800 fetnet01 internet internet www.dtac.co.th aycell telsim internet mnet three.co.uk abc password password password	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest guest 900/1800 900/1800 payandgo user	void NULL internet NULL NULL NULL guest ais NULL NULL telsim gprs mnet guest 	void 900/1800 900/180

UK	234 30	T-Mobile	general.t-mobile.uk	user	pass	900/1800
UK	234 31/32	Virgin Mobile	goto.virginmobile.com	user	NULL	900/1800
UK	234 15	Vodafone				
(contract)	internet	web	webs			
UK		Vodafone				
(pre-pay)	pp.vodafone.co.uk	wap	wap	wap		
Ukraine		Djuice	www.djuice.com.ua	igprs	igprs	igprs
Ukraine		Jeans	www.jeans.ua	guest	guest	guest
Ukraine	255 03	Kyivstar	www.kyivstar.net	igprs	internet	
Ukraine		Mobi-GSM	internet.urs	guest	guest	guest
Ukraine	255 01	UMC 01	www.umc.ua	NULL	NULL	
Uruguay	748 01/03	ANCEL	gprs.ancel	NULL	NULL	
Uruguay	748 10	CTI	internet.ctimovil. com.uy	ctiweb	ctiweb999	
Uruguay	748 07	Movistar	webapn.movistar. com.uy	movistar	movistar	
USA		Cingular				
(ex AT&T)	proxy	guest	guest	guest		
USA		Cingular				
(With acceleration)	ISP.CINGULAR	ISPDAQ				
CINGULARGPRS						
.COM	CINGULAR1	CINGULAR1				
USA		Cingular				
(NO acceleration)	ISP.CINGULAR	ISPQ				
CINGULARGPRS						
.COM	CINGULAR1	CINGULAR1				
USA	310 41	Cingular				
(non-contract)	WAP.CINGULAR	WAPQ				
CINGULARGPRS						
.COM	CINGULAR1	900/1800				
USA		T-Mobile (Internet)	internet2.voicestream. com	guest	guest	guest
USA		T-Mobile (VPN)	internet3.voicestream. com	guest	guest	guest
USA	310 26	T-Mobile				
(non-contract)	wap.voicestream.com	NULL	NULL	900/1800		
Uzbekistan	434 07	Uzdunrobita	net.urd.uz	user	pass	
Venezuela	734 02	Digitel TIM	gprsweb.digitel.ve	NULL	NULL	



www.bigben.eu